

D100 (生産完了) Digital Pre Amplifier



McIntosh D100 Digital Pre Amplifier

半世紀を超えるマッキントッシュのアンプ造りの伝統に、新たにデジタルプリアンプが加わりました。D100 はデジタル入力に特化してマッキントッシュ最新のノウハウとテクノロジーを投入しました。貴方の既存の McIntosh システムにデジタル音楽を加えるのに最適なモデルです。

- ・ 2チャンネルステレオデジタルプリアンプ、2系統の COAXIAL、2系統の OPTICAL、1系統の USB 入力を備えています。
- ・ プリアウト出力は固定、可変それぞれバランスとアンバランスを備えています。
- ・ 先進の 8 チャンネル DA コンバータがステレオクワッドバランスモードで動作、32bit/192kHz でワイドダイナミックレンジ、極低歪率ですべてのレベルの音楽を精度と優雅さをもって再生いたします。
- ・ D100 には強力なヘッドフォンアンプを搭載、ヘッドフォンにおいても McIntosh サウンドを堪能いただけます。
- ・ 漆黒のガラスパネルにディスプレイウィンドウを備え、入力状況が明確に示されます。





主な仕様

- 周波数特性：+/-0.5dB at 4Hz - 20kHz
+0.5,-3dB at 4Hz - 68kHz
- 高調波歪率：0.0015% max
- 最大出力電圧：
0-8V 可変アンバランス、0-16V 可変バランス
2V 固定アンバランス、4V 固定 バランス
- ヘッドフォン出力端子：1 系統、1/4"、High Drive 20 - 600 Ω
- SN 比：110dB
- 出力端子：
可変 1 系統 (アンバランス)、可変 1 系統 (バランス)
固定 1 系統 (アンバランス)、固定 1 系統 (バランス)
- デジタル入力端子：
OPTICAL 2 系統、COAXIAL 2 系統、(24 bit /192kHz)
USB 1 系統 2.0 (32bit/192kHz Asynchronous)
- コントロール：
パワーコントロール
リアパネルデータポート x1 in
リアパネル IR センサー入力
- 電源：100V 50/60Hz
- 消費電力：20W
- 外形寸法：444.5 W x 330.0 D x 98 H mm
- 重量：6.1kg
- 価格：350,000 円 (税別) **生産完了**



 株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
http://www.electori.co.jp/con_top.html

*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。