

MC601

600W Mono Power Amplifier 生産完了



McIntosh MC601 Mono Power Amplifier

入力から出力までの全信号経路で、バランス回路を構成。それぞれの出力を出力オートフォーマーで結合する 完全クアッド・バランス回路によって、ノイズ成分と歪み成分を測定限界以下のレベルまで低減し、純粋なバランス信号のみをスピーカーに送り出します。出力段素子には、電源投入時から最大パワー時までのバイアス電流を正確にコントロールする ThermalTrak™ バイポーラ・パワートランジスタを使用。筐体を比較的小型化しながらモノラル 600W ものハイパワーハンドリングを実現しました。

- ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8 オームいずれの負荷においても、マッキントッシュならではの 10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- 2 ~ 8 オーム負荷において、微小レベルから最大出力まで、および周波数帯域の全域にわたって最大で 0.005% 以下というほぼ測定限界レベル以下の超低歪み設計を達成。極めて高い音の純度を実現しています。
- 漆黒のガラスパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズ・パワーメーター。マッキントッシュのシンボルともいえるメーターは、実際に出力されている真のパワーを表示し、聴感上のズレをなくしています。メーター本体はガラスハウジングに収納され、長期にわたる信頼性を確保。メーターの照明をオフにすることもできます。



主な仕様

- 定格出力：600W (2/4/8 Ω)
 - 全高調波歪率：0.005%
 - S/N比：124dB
 - ダイナミック・ヘッドルーム：2.1dB
 - 入力感度 / 入力インピーダンス：バランス 4.8V/22k Ω、アンバランス 2.4V/22k Ω
 - ダンピングファクター：> 40
 - 定格出力帯域：20Hz～20kHz
 - 周波数特性：+0,-3dB 20Hz～100kHz +0,-0.25dB 20Hz～20kHz
 - フロントパネルデザイン：½インチ厚ガラスパネル（ハンドル付き）
 - フロントパネルイルミネーション：光ファイバーLED
 - シャーシデザイン：ステンレス・スチール・シャーシ
 - スピーカー出力端子：1系統 x3 (2Ω x1、4Ω x1、8Ω x1)
 - 入力端子：RCAx1系統、XLRx1系統
 - 出力端子：RCAx1系統、XLRx1系統
 - 消費電力：800W
 - 外形寸法：W445×H240×D513mm
 - 重量：42.2kg (1台)
- 価格：1,700,000円 (pair 税別) **生産完了**