

MUDHONEY II

**DUAL
DISTORTION**



By **T-REX Effects** - Denmark

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告

- ・ **異常がある場合はただちに使用を中止する**：焦げくさいにおいがする、煙が出ている、物や液体が入ったなど、感電、火災の原因になります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へサービスをご依頼ください。
- ・ **濡らさない**：感電、火災、故障の原因になります。
- ・ **内部に異物を入れない**：水や金属が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。
- ・ **分解／改造はしない**：感電、火災、故障の原因になります。

注意

- ・ **高温になる場所や熱のこもりやすい場所で使用、保管、放置しない**：火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - ・ **乾電池やボタン電池は乳幼児の手の届く所に置かない**：乾電池などは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
 - ・ **強い圧力を加えたり折損させたりしない**：ポケットの中やカバンの中など強い圧力がかかる場所に保管しないで下さい。火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 - ・ **ぬれた手で使用しない**：感電、火災、故障の原因になります。
 - ・ **推奨の電源アダプターまたは電池以外の方法で使用しない**：故障の原因になります。
- ※廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

はじめに

この度はクラシックデュアルオーバードライブ / ディストーションペダル、Mudhoney II をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

Mudhoney II は、Mudhoney が大好きで、必要なサウンドをカバーするために2台のMudhoneyを必要としている人のために設計されました。

Mudhoney II では、2つの同じディストーション回路を切り替えることができます。つまり、2台の別々のペダルのように設定することができます。

ゲイン、トーン、ブースト、レベルをそれぞれ個別にコントロールできるので、CH A と CH B を全く別の設定にすることも可能です。

- ・ CH B でボリュームだけを上げる？
- ・ CH A はゲイン+ボリュームでブースト？
- ・ 同じ設定で、片方は高音域を抑える？

Mudhoney II ではそれがすべて可能です。



T-Rex

J.D. Honey II
DUAL
DISTORTION

BY T-Rex Engineering

コントロール

Mudhoney II には、各チャンネルに 4 つのコントロールがあります。GAIN、LEVEL、TONE、BOOST の 4 つのコントロールがあります。

GAIN はディストーションの量を設定し、軽いクランチからロック・リードのサチュレーションまで設定します。

LEVEL ノブはペダルからの全体的な出力音量を設定します。12 時位置でユニティゲインとなり、出力レベルはペダルがバイパスされているときとほぼ同じになります。ノブを時計回りに回しきると、出力信号は 15dB ブーストされます。

TONE ノブは、信号のトップエンド、または「エッジ」をコントロールします。中程度の設定が最適ですが、低い設定でもダークなサウンドを得ることができます。

BOOST スイッチは、各チャンネルのゲインを通常とハイゲインに個別に切り替えることができます。このスイッチは GAIN ノブと連動しており、選択されたチャンネルのグローバルな「GAIN RANGE」スイッチとして使用することができます。

ON/OFF スイッチは相互に排他的に機能するため、一方のチャンネルからもう一方のチャンネルに移動したい場合は、使用したい CH のスイッチを押すだけでもう一方のチャンネルが自動的にオフになります。

これは、独立した2つのペダルを持つことでは得られない、もう一つのクールな機能です。

※両方の回路を同時に使用することはできません。



技術仕様

入カインピーダンス	500 kΩ
出カインピーダンス	1 kΩ
電源	9 VDC 2.1mm センターマイナス
消費電流	20 mA
最大入力レベル (V _{p-p})	1.5 V _{p-p}
電池タイプ / 電池寿命	9V 電池 (6F22) / 最大 24 時間 (アルカリ電池)
外部コネクタ	インプットジャック / アウトプットジャック / 9VDC ジャック
コントロール	2 x Gain, 2 x Level, 2 x Tone, 2 x Boost, 2 x On/Off
ペダルサイズ (W x H x D) ※ノブ含む	100 x 55 x 120 mm / 3.9 x 2.2 x 4.7 in
重さ (本体のみ)	0.350 kg / 12.3 oz

保証について

国内正規輸入品の T-Rex 製品には、2 年間の保証が付いています。

製品には万全を期していますが、万が一、故障が発生した際は、以下のお問い合わせフォームから修理のご依頼をお願いいたします。

T-Rex Effects お問い合わせフォーム : <https://www.electori.co.jp/t-rex/support.htm>

T-Rex について

デンマークの Vejle に拠点を置く T-Rex Effects は、世界のトップミュージシャンのためにクラシックなエフェクターやシグネチャーエフェクターを製造しています。ハイテクな技術革新と昔ながらの職人技を融合させ、常に素晴らしいトーンを提供します。

T-Rex Effects 総輸入販売元
株式会社エレクトリ

〒105-0022

東京都港区海岸 2-7-70

HP:<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS における 2 次配布は禁止致します。
また、弊社の許可なく本ドキュメント内の表現、データを使用することを禁止致します。

Made by T-REX Denmark, 2010

Lars Dahl-Jørgensen

Sebastian Jensen



Lars Dahl-Jørgensen
& Sebastian Jensen
Founder & Owner of
T-Rex Effects - Denmark



www.t-rex-effects.com