

MØLLER²

DRIVE



By T-REX Effects - Denmark

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告

- ・ **異常がある場合はただちに使用を中止する**：焦げくさいにおいがする、煙が出ている、物や液体が入ったなど、感電、火災の原因になります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へサービスをご依頼ください。
- ・ **濡らさない**：感電、火災、故障の原因になります。
- ・ **内部に異物を入れない**：水や金属が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。
- ・ **分解／改造はしない**：感電、火災、故障の原因になります。

注意

- ・ **高温になる場所や熱のこもりやすい場所で使用、保管、放置しない**：火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - ・ **乾電池やボタン電池は乳幼児の手の届く所に置かない**：乾電池などは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
 - ・ **強い圧力を加えたり折損させたりしない**：ポケットの中やカバンの中など強い圧力がかかる場所に保管しないで下さい。火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 - ・ **ぬれた手で使用しない**：感電、火災、故障の原因になります。
 - ・ **推奨の電源アダプターまたは電池以外の方法で使用しない**：故障の原因になります。
- ※廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

はじめに

MØLLER 2 は、ユニークなオーバードライブ / クリーンミックスオプションと、独立して使用できる 0-20dB のレンジで調整可能なクリーンブーストを備え、ダイナミックなオーバードライブ・トーンを提供する、1 台 2 役なクラシックなオーバードライブペダルです。

オーバードライブセクションは、優れたミッドゲイン・オーバードライブのクラシックな感触を失うことなく、パンチとキレを引き出すために微調整されているため、クリーンアンプサウンドをレベルアップさせるためのブースター、またはゲインブースターとして使用すると素晴らしいトーンを感じることができるはずです。

ブースターとして使用する場合は、Gain と Level の様々なバランスを試し、ベースブーストを「ノーマル」に設定し、素晴らしくタイトなオーバードライブを探すことをお勧めします。

特にクリーンアンプでは、ミックスノブを使用することで輪郭のはっきりとしたパンチのあるサウンドを作ることができます。



TONE

GAIN

MIX

T-REX

MOLLI
DRIVE

ON/OFF

By T-REX

コントロール

TONE : オーバードライブの Treble を調整します。MIX を低く設定すると、このコントロールはサウンド全体への影響が少なくなります。

GAIN : 全体の歪みを調整します。MIX を低く設定した場合、サウンド全体への影響は少なくなります。

MIX : 歪んだ信号と歪んでいない信号のバランスを調整します。MIX ノブを少し戻すと、クリーンな信号が強調されます。ギターを軽く弾いたり、ボリュームを下げたりすると、オリジナルのトーンのフィーリングとダイナミクスをそのままに、より大きく、よりラウドでリッチなクリーン / ソフト・クリップ・サウンドを得ることができます。さらにボリュームを上げ、ディストーションを最大にすると、まるで古い真空管アンプのようなサウンドが得られます。

LEVEL : マスターボリュームを調整します。

BOOST : ブースト量を 0-20dB の範囲でコントロールします。ブースト機能は、オーバードライブ回路が作動しているかどうかに関わらず、単体で動作できます。ブースト回路はオーバードライブの後段です。

BASS BOOST : “Boost ” に設定すると低音域を追加します。ノーマル設定では、ローエンドが目立たなくなります。すでにオーバードライブしているアンプやペダルのブーストとして使用する場合に効果的です。



技術仕様

入カインピーダンス	500 kΩ
出カインピーダンス	1 kΩ
電源	9 VDC 2.1mm センターマイナス
消費電流	16 mA
最大入力レベル (V _{p-p})	2.5 V _{p-p}
電池タイプ / 電池寿命	9V 電池 (6F22)/ 最大 30 時間
外部コネクタ	インプットジャック / アウトプットジャック / 9VDC ジャック
コントロール	Boost On/Off, Level, Gain, Tone, Mix, Boost, Bass Boost, On/Off
ペダルサイズ (W x H x D) ※ノブ含む	100 x 55 x 120 mm / 3.9 x 2.2 x 4.7 in
重さ (本体のみ)	0.345 kg / 12.2 oz

保証について

国内正規輸入品の T-Rex 製品には、2 年間の保証が付いています。

製品には万全を期していますが、万が一、故障が発生した際は、以下のお問い合わせフォームから修理のご依頼をお願いいたします。

T-Rex Effects お問い合わせフォーム : <https://www.electori.co.jp/t-rex/support.htm>

T-Rex について

デンマークの Vejle に拠点を置く T-Rex Effects は、世界のトップミュージシャンのためにクラシックなエフェクターやシグネチャーエフェクターを製造しています。ハイテクな技術革新と昔ながらの職人技を融合させ、常に素晴らしいトーンを提供します。

T-Rex Effects 総輸入販売元
株式会社エレクトリ

〒105-0022

東京都港区海岸 2-7-70

HP:<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS における 2 次配布は禁止致します。
また、弊社の許可なく本ドキュメント内の表現、データを使用することを禁止致します。

Made by T-REX Denmark, 2012

Lars Dahl-Jørgensen *Sebastian Jensen*



Lars Dahl-Jørgensen
& Sebastian Jensen
Founder & Owner

T-Rex Effects - Denmark



www.t-rex-effects.com